

# LED-Teva slim

ÖPPEN ARMATUR



valtavalo



## Öppen LED-armatur för industriella och publika miljöer



### Applikationer

Valtavalo LED-Teva slim är idealisk för stora och höga lokaler, såsom butiker, lager och industrihallar, och i andra torra applikationer där det behövs mycket ljus.



### Montering och underhåll

LED-Teva slim har en utbytbar ljuskälla, LED-lysrör, som innehåller all nödvändig teknik för att prestera en högkvalitativ belysning. LED-lysrör är enkla att uppgradera och byta ut helt utan elarbeten. Armaturen däremot innehåller inga separata drivdon som kan gå sönder. Den är underhållsfri och det räcker med att rengöra armaturen och byta ut ljuskällan, när den är förbrukad. LED-Teva slim kan monteras antingen på takyta eller med armaturskena.



### Livslängd

För maximal livslängd kan LED-Teva slim utrustas med 1-3 energieffektiva Valtavalo LED-lysrör med extremt lång hållbarhet. Det är också möjligt att öka eller minska belysningen enligt behov genom att anpassa antalet lysrör.

# LED-Teva slim

ÖPPEN ARMATUR



## Tekniska Data

Typ	LED-Teva slim 120cm	LED-Teva slim 150cm
Vikt	1,6 kg	2 kg
Mått (längd x bredd x höjd, mm)	1223 x 122 x 71	1523 x 122 x 71
Anslutning	T8 / G13	
Elnät	230 V AC, 50/60 Hz	
Skydd	IP20	
Armaturhusets material	Varmgalvaniserad, vitlackerad stålplåt	
Garanti	5 år	
Koppling	Fempolig snabbkopplingsplint för 2,5 mm <sup>2</sup> (2 stycken) Kabelgenomföring via knockouts i armaturens gavel och botten (4 stycken)	
Montering	Takyta eller armaturskena	
Tilläggsinformation	Lämplig endast för LED-lysrör, kan inte användas med traditionella lysrör. Ljusdistributionsdata (Eulumdat) finns tillgänglig för belysningsplanering.	

## Prestanda med Valtavallo G3+ LED-lysrör

Längd av LED-lysrör	120 cm		150 cm	
Effekt	3 x 19 W		3 x 24 W	
Färgtemperatur	4000K		4000K	
Kupa	Semi opal	Klar	Semi opal	Klar
Ljusflöde	6 950 lm	7 360 lm	8 775 lm	9 310 lm
Ljusutbyte	110 lm/W	120 lm/W	110 lm/W	120 lm/W

\* Observera att Valtavallo LED-lysrör beställs separat.